

ScreenBeam 960

企业级无线显示接收器

无需安装app、线缆、或适配器，ScreenBeam 960支持Windows、Apple和Android设备的原生屏幕投影，因此用户无论在任何场所皆能轻松享受无障碍的连接体验。

ScreenBeam解除线缆和适配器所带来的束缚，用户可以从使用现场的任何位置推送内容，进行无线协作。开启扩展桌面功能可让设备一边演示一边进行其它操作。对交互式触控显示器和无线触控技术的支持，可让协作在现场的显示器上展开。

当您需要无线显示时，无论是在教室还是在会议室，ScreenBeam都可轻松连接到现场的显示器、投影仪和控制系统。



经销商号码：SBWD 960

型号：SBWD960A

ScreenBeam 960 无线显示接收器
(随赠ScreenBeam CMS)

每台 ScreenBeam 960 都随赠用于远程管理接收器的中央管理系统 (CMS) 软件，省时省钱。



[下载CMS](#)

主要特点

- ✓ 支持原生无线屏幕投影，无需安装应用程序或连接线缆
- ✓ 在演示现场的任何位置皆可无障碍演示
- ✓ 支持交互式触控显示屏，实现无线协作
- ✓ 分享视频、图片、幻灯片等任何形式的内容
- ✓ 让会议迅速准备就绪，演示人员无缝切换
- ✓ 使用扩展桌面功能可让设备同时进行其它操作
- ✓ 提供丰富的端口，支持世界一流的音效
- ✓ 专为商业应用和密集复杂的无线环境而设计
- ✓ 简单易上手，无需复杂的培训就可让使用者轻松在任何场所使用无线显示
- ✓ 通过HDMI和USB连接显示器、投影仪、控制系统和 Skype会议室系统
- ✓ 支持原生态的苹果Mac电脑、iPad平板、iPhone 手机进行投屏，无需安装软件或外接设备。
- ✓ 支持pin码认证投屏，确保正确投屏；支持4位pin码或8位pin码长度，支持设置强制pin码连接方式第一次或每次，支持设置pin码生成方式随机或固定
- ✓ 支持网页管理，可管理设置设备重命名、自定义开机屏幕设定、固件更新、设定屏幕显示语言等功能
- ✓ 支持强制设定屏幕大小，解决图像不全屏的问题；支持强制设定屏幕长宽比16:10、16:9、4:3高清图像比例。
- ✓ 具备USB 2.0兼容接口，提供触摸屏幕和无线显示设备通过USB接口互连后，支持双向回控UIBC标准,支持十指书写。
- ✓ 具有AGO (Autonomous Group Owner) 自定义无线连接通道设定，于复杂无线环境中仍能提供最佳无线显示质量。
- ✓ 支持HDMI-CEC一键影音同步播放，可以唤醒与其连接的显示设备。
- ✓ 支持Miracast协议的快速切换功能，即后面投影者挤掉前面投影者进行投屏，也可设置不可抢占，可根据需求设定。
- ✓ 内建中央管理系统支持，提供有线和无线网络的连接选择，可以根据情况进行选择网络进行连接中央管理系统支持，并支持网络认证连接的安全性。

技术规格

兼容操作系统/设备

Miracast P2P 无线显示技术需要搭配以下任一操作系统的认证设备：

- Windows 10, 版本1607 (或更新)
- Android 4.2 (或更高)

基于网络的无线显示技术需要搭配以下任一操作系统的设备：

- Windows 10, 版本1709 (或更新)
- Windows 7 (或更新)
- macOS 10 (或更新)
- iOS 11 (或更新)

语言

英语、简体中文、繁体中文、日语、法语、德语、荷兰语、韩语、西班牙语、意大利语、和俄语

硬件规格

视频	H.264压缩	
音频	LPCM 2.0	
分辨率 ¹	分辨率高达 1080p30	
以太网	10/100 RJ-45 LAN	
无线	Miracast P2P: 802.11ac 双频 基础网络: 802.11a/b/g/n 双频	
无线认证协议	WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), PEAP-MSCHAP V2, EAP-TLS	
接口	1个HDMI输出 1个VGA输入 (直通) 1个USB 2.0端口 (A型)	1个VGA输出 1个3.5mm模拟音频输出 1个直流电源输入插孔
内容保护 ²	HDCP 2.x	
电源	输入: 5VDC, 2A 功耗: 低于 5W	
尺寸	168.0 x 168.0 x 34.5 毫米 (6.61 x 6.61 x 1.36 英寸)	
温度	工作温度: 0° - 40° C (32° - 104° F) , 储存温度: 0° - 70° C (32° - 158° F)	
湿度	工作湿度: 10 - 85% 非冷凝, 储存湿度: 5 - 90% 非冷凝	

遵循规范

北美	FCC, IC, and UL
欧洲	CE, RED, and RoHS
亚太	NCC, WPC, MIC/TELEC, SRR, RCM
拉美	COC, NOM-NYCE, MTC, CRC, SUBTEL

认证

Wi-Fi Miracast (进行中)

保修

两年

1. 实际显示分辨率和质量取决于无线/网络环境。
2. 内容保护对苹果macOS/iOS设备不适用。



公司总部

ScreenBeam Inc.
3301 Olcott Street
Santa Clara, CA 95054

亚太营运总部

台北市106大安区敦化南路
2段76号22楼
电话: +886-2-2709-0000
业务咨询: sales@screenbeam.com.tw
技术支持: support@screenbeam.com.tw

胜屏信息技术 (深圳) 有限公司

深圳市南山区科技园中区科苑路15号科兴科学园
B栋3单元1505号单位
电话: +86-0755-29172841
业务咨询: sales@screenbeam.com.tw
技术支持: support@screenbeam.com.tw
维修客服电话: 400-832-0871

无线显示的先行者与领导者

ScreenBeam Inc. 是领先的无线显示和协作提供商, 可在任何现代设备上提供无需应用程序的屏幕共享体验, 从而将直观的无线协作引入任何会议空间或教室。ScreenBeam 是 Microsoft 在无线显示方面的合作伙伴, 可实现无线 Office 365 体验。

ScreenBeam 解决方案被 Microsoft 等领先的 PC OEM 和设备公司用作无线显示功能的验证平台。ScreenBeam 总部位于加利福尼亚州圣克拉拉, 在美国, 欧洲和亚洲设有办事处。

screenbeam.com

授权经销商

© 2024 版权所有。ScreenBeam 和 ScreenBeam 徽标是 ScreenBeam Inc. 拥有的注册商标。所有其他名称均为其各自所有者的资产。规格如有变更恕不另行通知。103024-v14

ScreenBeam®